


# Datenblatt

## Vorwahlschalter Multiswitch, Baureihe G

- Kompakte Bauweise
- Beliebiges Aneinanderreihen und Unterteilen der einzelnen Dekaden
- Schalter für Frontplattenmontage von vorne
- Einfache Montage
- Das Gravieren der Frontplatte entfällt
- Sicheres Ablesen des eingestellten Wertes




### Technische Spezifikationen

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Nennstrom (ohmsche Last)           | 1-250 mA AC/DC         |
| Max. Kontaktbelastung              | 2 A AC/DC              |
| Betriebsspannung                   | max. 42 V AC/DC        |
| Prüfspannung                       | 500 V DC               |
| Isolationswiderstand bei 20°C      | $10^5 \text{ M}\Omega$ |
| Übergangswiderstand typisch        | 100 m $\Omega$         |
| Lebensdauer Schaltschritte         | min. $10^6$            |
| Umgebungstemperatur                | -25° ... +70°C         |
| 10-stellig                         | Ja                     |
| Dekadisch                          | Ja                     |
| Binär codierte Dezimalzahlen (BCD) | Ja                     |
| BCD und Komplement                 | Ja                     |
| Leiterplatte für Diodenbestückung  | Ja                     |
| Anschlüsse lötfähig                | Ja                     |
| Anschlüsse steckbar                | Ja                     |
| Montage frontseitig                | Ja                     |
| Blindschalter verfügbar            | Ja                     |
| verwendbar mit Codicount           | Serie 900              |


### Abmessungen

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Breite                    | 20 mm   |
| Höhe                      | 76 mm   |
| Einbautiefe Schalter + S0 | 79 mm   |
| Einbautiefe Schalter + LS | 93,6 mm |
| Zeichenhöhe               | 10 mm   |


### Seitenansicht




### Vorderansicht




### Frontplattenausschnitt




### Draufsicht



## Leiterplattenausführung



## Zwischenplatten und Abschlusswinkel



## Standardkodierungen

| Beschreibung             | Code |
|--------------------------|------|
| Umschalter 3-polig       | 001  |
| Dezimal 0-9              | 010  |
| BCD positiv + Komplement | 031  |

| Beschreibung                             | Code |
|------------------------------------------|------|
| Aiken positiv + Komplement               | 033  |
| BCD positiv + Komplement kurzschliessend | 044  |
| BCD + 2 Eingänge                         | 140  |

## Bestellinformationen

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Bezeichnung der Baureihe | G                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ② Gehäusefarbe             | grau<br>schwarz                                                                                                                                                                                                                                             |
| ③ Kodierung                | s. Tabelle (3-stellig)                                                                                                                                                                                                                                      |
| ④ Leiterplattenausführung  | kurze Platte mit löt- und steckbaren Anschlüssen S0<br>lange Platte mit löt- und steckbaren Anschlüssen LS<br>Bestückung mit Dioden (Anode auf Steckerseite) LA<br>Bestückung mit Dioden (Kathode auf Steckerseite) LK<br>Unterbrechung der Leiterbahnen LU |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ⑦ Elektrischer Anschluss        | Steckanschluss - |
| ⑧ Optional                      | A...             |
| Stellungsbegrenzung             | A36              |
| z. B. Schaltbereich von 3 bis 6 |                  |

### Achtung:

Bei Verwendung des Codes 010 muss die kurze Platte S0 bestellt werden.

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| ⑤ Wahlscheibenprägung | Standard 0 – 9 -<br>Prägung nach Kundenwunsch M  |
| ⑥ Wahlscheibenfarbe   | schwarz 0<br>grün 1<br>gelb 2<br>rot 3<br>blau 4 |

### Bestellschlüssel

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
| G |   |   |   |   |   | - |   |

- ① Baureihe
- ② Gehäusefarbe
- ③ Kodierung
- ④ Leiterplattenausführung
- ⑤ Wahlscheibenprägung
- ⑥ Wahlscheibenfarbe
- ⑦ Elektrischer Anschluss
- ⑧ Optional

Technische Änderungen vorbehalten.




## Wahrheitstabellen und Anschlüsse

Code 044  
BCD positiv + Komplement kurzschliessend

| Position | A | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0        | ● |   |   |   |   | ● | ● | ● | ● |
| 1        | ● | ● |   |   |   |   | ● | ● | ● |
| 2        | ● |   | ● |   |   | ● |   | ● | ● |
| 3        | ● | ● | ● |   |   |   | ● | ● | ● |
| 4        | ● |   |   | ● |   | ● | ● | ● | ● |
| 5        | ● | ● |   | ● |   |   | ● | ● | ● |
| 6        | ● |   | ● | ● |   | ● |   |   | ● |
| 7        | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   | ● |
| 8        | ● |   |   |   | ● | ● | ● | ● |   |
| 9        | ● | ● |   |   | ● | ● | ● | ● |   |
|          | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 |


Anschluss-Nummer  
Connector-number



Code 140  
BCD + 2 Eingänge

| Position | C | 1 | 2 | 4 | 8 | C |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| 0        | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1        | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2        | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 3        | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 4        | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 5        | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 6        | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7        | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 8        | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 9        | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|          | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 |

Anschluss-Nummer  
Connector-number




## Allgemeines

Selbst bei zunehmender Automatisierung kann man auf die Möglichkeit, nachträglich in einen laufenden Prozess einzugreifen, nicht ganz verzichten. Diese Forderung erfüllen in herausragender Weise die Vorwahlschalter Multiswitch.

Dem Aufbau nach handelt es sich um einen Stufenschalter, dessen Achse nicht wie bei konventionellen Schaltern senkrecht, sondern parallel zur Frontplatte verläuft.

Multiswitch Schalter werden in Werkzeugmaschinensteuerungen, Mess- und Prüfgeräten, Steuer- und Regeleinrichtungen, Rechenanlagen, Computern usw. verwendet. Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Präzision und Kontaktsicherheit aus.


Eine über 35-jährige Erfahrung und ein umfassendes Sortiment garantieren ein problemloses Bauelement, das auch extremen Anforderungen gerecht wird.



## Kundenspezifische Ausführungen und Zubehör

### Sonderprägung

Anstelle von Ziffern können auch Buchstaben, Zeichen oder Symbole nach Ihren Angaben und Wünschen geprägt werden. Eine grosse Anzahl verschiedener Prägestempel steht zur Verfügung.




### Farbige Wahlscheiben

Standardmässig werden die Multiswitch Schalter mit schwarzer Wahlscheibe und weisser Prägung ausgerüstet. Auf Wunsch sind die Wahlscheiben in den Farben grün, rot, oder blau mit weisser Prägung und gelb (sowie in vielen Fällen auch weiss bzw. opal) mit schwarzer Prägung erhältlich.



### Prägung auf das Schaltergehäuse

Prägungen dieser Art, z. B. Worte, Sonderzeichen oder Symbole, bedürfen einer genauen Angabe (Skizze).




### Schalter mit beleuchtbarer Wahlscheibe

Die Multiswitch Schalter der Baureihen A, B, H, M und P sind mit einer opalen Wahlscheibe erhältlich. Die Gehäuse dieser Schalter haben seitlich einen rechteckigen Ausschnitt. An dieser Stelle kann eine Lichtquelle angebracht werden. Das Licht wird durch die opale Wahlscheibe an die Frontseite des Schalters geleitet.



### Elektrischer Anschluss

Standardmässig werden die Multiswitch Schalter für Steckverbindung geliefert. Auf Wunsch sind die Schalter mit Lötstiften oder in Wire Wrap Ausführung lieferbar.




### Stellungsbegrenzung

Auf Wunsch können ausser den Baureihen D und Z sämtliche Multiswitch Schalter mit einem beliebigen Einstellbereich versehen werden (Anschlag).

Anschlagstifte (Baureihen H, L, M, S, U, V, W) sind von aussen setzbar.


Die Anschlagsscheibe (Baureihen A, B, G, H 16-stellig, M 16-stellig, P, Q, R) wird bei der Montage eingebaut; sie kann nachträglich nicht mehr verändert werden.



### Blindschalter

Blindschalter sind vollwertige Schalter, verfügen jedoch über keine Wahlscheibe und sind vorne geschlossen. Sie werden links und / oder rechts an einen Multiswitch Schalter gekoppelt und durch diesen geschaltet.

Blindschalter sind für die Typen A, B, G, H, L, M, P und V lieferbar.



### Schalterattrappen

Dieses Element entspricht äusserlich einem Normschalter. Es besitzt jedoch weder eine gedruckte Schaltung noch Kontakte. Die Attrappen dienen zur Vervollständigung des Gesamtbildes eines Multiswitch Blockes.

Schalterattrappen für die Typen D und Z sind nicht erhältlich.




### Blindgehäuse

Das Blindgehäuse ermöglicht auf einfache Weise eine Unterteilung oder Symmetrierung eines Multiswitch Blockes.

Ein Blindgehäuse hat die gleichen Abmessungen wie der entsprechende Multiswitch Schalter. Es wird an beliebiger Stelle innerhalb eines Schalterblockes montiert.

Blindgehäuse für Typ R sind nicht erhältlich.



### Distanzplatte

Eine Distanzplatte ist halb so breit wie der entsprechende Multiswitch Schalter. Sie wird an beliebiger Stelle innerhalb eines Schalterblocks montiert und ermöglicht auf einfache Weise die Unterteilung oder Symmetrierung eines Multiswitch Blockes.


Distanzplatten sind für die Typen D, H und P lieferbar.





### Zwischenstück mit Rippe

Ein Schalterblock kann durch Zwischenstücke zusätzlich in mehrere Schaltergruppen unterteilt werden. Die Abmessungen entsprechen denen eines Schaltermoduls. Zwischenstücke sind für die Typen L, M, Q, V und W lieferbar.



### Zwischenplattenpaar

Werden Multiswitch und Codicount Schalter (7-Segment-Anzeigen) zu einem Block montiert, so kann die Zwischenplatte als Übergangselement verwendet werden.

Ausserdem kann ein Schalterblock durch Zwischenplattenpaare in mehrere Schaltergruppen unterteilt werden. Die Abmessungen entsprechen denen eines Schaltermoduls.



### Abschlusswinkel und Blockmontage

Sollen mehrere Schalter und Zubehörelemente aneinandergereiht werden, werden diese durch zwei Abschlusswinkel vervollständigt und mit Gewindestangen und Schlitzmuttern fest zu einem Block verschraubt. Detailliertere Informationen entnehmen Sie bitte der Montageanleitung für Multiswitch Schalterblöcke.

Durch Einschieben des Blockes in den rechteckigen Ausschnitt der Gerätefrontplatte ist die Montage sehr einfach ausführbar.

Bei den Schaltertypen für frontseitige Montage sorgen Schnappfedern für sicheren Halt.

Schaltertypen für rückseitige Montage werden von hinten in den Frontplattenausschnitt eingesetzt und mit vier Schrauben befestigt.

Auf Wunsch liefert Ihnen Crameda die Blöcke einbaufertig an.

Bei den Typen D, U, V und Z lassen sich individuelle Schalter-Lösungen durch Aneinanderfügen von Schaltern und Zubehöerteilen realisieren. Mittels Abschlusswinkel links und rechts und einfaches Zusammendrücken entsteht ein einbaufertiger Block. Gewindestangen werden hier nicht benötigt.



### Steckerleisten

Dem Anwender stehen verschiedene lötbare Anschlüsse zur Verfügung.

Informationen zu den Steckerleisten entnehmen Sie bitte der gesonderten Übersicht.