

Starter K3000 3Ph

Starter K3000 3Ph-400V

mit Unterspannungsauslöser, Überlastschutz und elektronischer Bremse

Artikel-Nr. 0098.3914


Unterspannungsauslösung nach IEC204-1, EN60204, VDE0113, Abschnitt 7.5., zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr

Technische Eigenschaften

Serienspezifikationen	
Anlauf	Direktstart
Bemessungsbetriebsspannung U _e	400V/50Hz
Bemessungsbetriebsstrom I _e	16A
Anschluss	3Ph-400V
Tasterfeld	mit Schutzkappe
Vorsicherung	16A gL/gG
Einbaulage	beliebig
Umgebungstemperatur	-10°C...+40°C
Schutzart	Gehäuse IP54 (Höhere Schutzart auf Anfrage)
Schlagfestigkeit	IK08
Konformität	CE
Individuelle Parameter	
Schaltleistung	7,5kW 400V~/AC-3
Schaltschütz	Klibo7,5

Netzeingang	CEE-Kragenstecker 3P+N+E 16A 400V mit Phasenwender
Motoranschluss	1m H07RN-F 4G1,5
Betätigungsart	Drucktasten Ein/Au
Betätigung	elektrisch Ein/mechanisch Aus
Schaltfunktionen	0-1
Schalthäufigkeit	20/h bei 10A Bremsstrom
Unterspannungsauslösung Uc	400V 50/60Hz
elektronische Bremse	Ja
Bremsstrom max.	16 A
Überlastschutz	Ja
Einstellung Überlastschutz	1...16A, fest eingestellt - Bitte Motornennstrom am Ende des Bestellprozesses angeben
Befestigungsmaß	68x68mm
Gewicht ca.	1,154 kg

Hersteller

Klinger & Born GmbH, In den Schlangenäckern 5, DE - 64395 Brensbach

Downloads

[Maßzeichnung](#)
[Schaltplan](#)
[Sicherheitsinformationen](#)
[Anleitung zur Verstellung des Bremsstroms](#)
Downloads zur Serie
[Maßzeichnungen](#)