Industrie-Funkfernsteuerung: ALPHA 607B / BS





Ausführung:
6 Doppeldrucktaster
1 Einfachdrucktaster
Notstopp
Dreh-Schlüsselschalter
mit Batterien, ohne
Induktions-Lader
(optional)

Allgemein:		
Frequenzbereich:	433 MHz	I.S.M-Band
Kanalabstand:	25 kHz	
Reichweite:	Ca. 100m	(mit interner Antenne)
Anzahl der verfügbaren Kanäle:	68	
Hammingdistance:	6	
Emissionsklasse:	F1D	
Frequenzkontrolle:	PLL	
Sender:		
Kanalwechsel	DIP-Schalter	
Sendeleistung:	1mW	
Versorgung:	2 x NI-MH Akkus, Gr. AA	
Stromaufnahme:	10 – 18mA	
Betriebsdauer:	Ca. 120Std (2500mAh)	
Betriebstemperatur:	-10°C - +50°C	
Abmessungen:	189 x 68 x 30 mm	
Gewicht:	300g (mit Akkus)	
Schutzart:	IP66	
Empfänger:		
Referenzfrequenz:	Quarz	
Kanalwechsel:	DIP-Schalter	
Sensibilität:	< -115dBm	
Responding-Time:	40ms	
Betriebsspannung AC-Ausführung:	48V oder 110 – 240V	
Betriebsspannung DC-Ausführung:	12 – 24V	
Leistungsaufnahme:	11VA	
Betriebstemperatur:	-10°C - +70°C	
Abmessungen:	310 x 134 x 72mm	
Gewicht:	2000g	
Ausgänge:	Relais	
Anschluss:	Kabel mit nummerierten Adern	
Schutzart:	IP66	
Lader:		
Betriebsspannung:	100 – 240 VAC	
Leistungsaufnahme:	7W	
Betriebstemperatur:	0°C - +40°C	
Wärmeabgabe:	Ventilator	
Ladestrom:	Ca. 600mA	
Ladezeit:	Ca. 5Std.	
Ladezustandsüberwachung:	ΔV + Temperatur	
Abmessungen:	120 x 105 x 105mm	

ProEltec

ProEltec GmbH
Hengelostrasse 2
D-48529 Nordhorn
Internet: www.proeltec.de

Telefon: 05921-8191 290
e-mail: info@proeltec.de