

GERÄTESERIE XDK851

ZUBEHÖR

XDK851 Zubehör
Spannungsversorgung 230V
Stand: 2025-06

Zubehör Spannungsversorgung 230V AC

Das Gerät XDK851 benötigt eine Spannungsversorgung 24V DC. Soll das XDK851 mit 230V AC betrieben werden (z.B. als Ersatz für DK800), so muss ein externes Netzteil verwendet werden.

Das XDK851 benötigt

- Spannungsversorgung 12V oder 24V DC
- Leistungsaufnahme je XDK851: max. 6W (inkl. Wägezellen)

Variante 1: Mit Kaltgerätestecker

Einfachste Variante zum Umrüsten

Art.Nr.	5015.04410
Anschluss Seite 1	Gerätestecker (IEC 320-C14) wie DK800
Anschluss Seite 2 (XDK851)	offenes Kabelende, optional: XDK851 X10, 5pol. grün
Kabellänge	1m
Verfügbare Leistung	40W = max. 6 XDK851
max. Umgebungstemperatur	50 °C, (70°C 60% Last)
Montage	Kabelbinder
Größe	125 x 50 x 31,5 mm



Das neue XDK851



Zubehör:
Zum Umrüsten von
Geräten mit 230V AC
zum XDK851

Variante 2: Powersupply mit Trageschiene

Zum Einbau in Schaltschrank, klein und kompakt

Art.Nr.	5015.04412
Anschluss	Anschlussklemmen, max 2,5mm ²
Verfügbare Leistung	15W = max. 2 XDK851
max. Umgebungstemperatur	50 °C, (70°C 60% Last)
Montage	Trageschiene TS35, Breite 1TE 18mm
Größe	90 x 61 (über TS35) x 18mm



Variante 3: Powersupply mit Trageschiene, mehr Leistung

Zum Einbau in Schaltschrank, mehr Leistung

Art.Nr.	5015.04413
Anschluss	Anschlussklemmen, max 2,5mm ²
Verfügbare Leistung	100W = max. 12 XDK851
max. Umgebungstemperatur	50 °C, (70°C 50% Last)
Montage	Trageschiene TS35, Breite 1TE 18mm
Größe	90 x 100 (über TS35) x 22,5mm



Variante 4: Vorhandene Powersupply verwenden

TIPP oftmals ist im Schaltschrank bereits eine 24V DC Spannungsversorgung vorhanden!

Hinweise

1. Bilder entsprechen nicht unbedingt dem gelieferten Produkt
2. Änderungen vorbehalten



MESOMATIC

MESOMATIC GmbH & Co.KG
Developed & made in Germany
73614 Schorndorf

+49 7181 / 203 851-0
info@mesomatic.de
www.mesomatic.de

© 2025 by www.MESOMATIC.de