







Type	K-MAC AV6N				
Measuring Function	3phase AC Voltage				
Input	AC 110V (3phase)	AC 190V (3phase)	AC 220V (3phase)	AC 380V (3phase)	AC 600V (3phase)
Measuring Range	120% of Rated input				
Accuracy	$\pm 0.2\%$ FS ± 2 digit				
Display Ratio	Programmable				
Aux. Power	AC/DC 70V ~ 240V (Free Voltage)				
Max. Indicating	9999				
Display Size	0.56 inch				
Size (W × H × D : mm)	96 × 48 × 97 (외형 치수 : 390page 참조)				

구 조		기 능	
Front Cover		A : A상 LED B : B상 LED C : C상 LED MODE : 설정 MODE 진입 및 계속 MODE 복귀 ▷ : 자리수 이동에 쓰임 Δ : 선택된 숫자의 값 증가 ENTER : 다음 설정 항목으로 이동 및 저장	
Connection Terminal 3Phase Ammeter (K-MAC AA5N)		4, 5 단자 : HOLD 단자로서 단자를 연결한 순간의 Display값이 유지되도록 하는 단자. 7, 8 단자 : AC/DC 70 ~ 240V (제어전원) 9 단자 : F.G 단자	
2CT 결선		전류 입력의 경우 (상 전류 표시)	전압 입력의 경우 (신간 전압 표시)
3Phase Ammeter (K-MAC AA5C)		10, 11 단자 : A상 전류 12, 13 단자 : B상 전류 14, 15 단자 : C상 전류 16 단자 : RS-485(+) 17 단자 : RS-485(-) 18 단자 : RS-485 COM (RS-485는 주문 사항임)	
3Phase Voltmeter (K-MAC AV6N)		10 단자 : A상 전압 11 단자 : B상 전압 12 단자 : C상 전압 13 단자 : 전압 COM 16 단자 : RS-485(+) 17 단자 : RS-485(-) 18 단자 : RS-485 COM (RS-485는 주문 사항임)	
2VT 결선			
3Phase Voltmeter (K-MAC AV6C)	