

5 – MULTICHARGER 2x20A

Il DEFA MultiCharger 2x20A è un caricatore basato sulla tecnologia "Switch" e della ripartizione galvanica. Esso utilizza la migliore tecnologia disponibile al fine di garantire la carica e di mantenimento per un determinato periodo di tempo prolungando la vita della batteria. Idoneo per batterie fino a 300Ah.

Codice Prodotto:
705900 Caricabatterie con Plugin DEFA

Leggere attentamente le istruzioni di installazione ed uso. Montaggio:
Possibilità di danni a persone o cose per uso improprio oppure se il montaggio non viene eseguito correttamente. In caso di dubbi, consultare il Vostro Rivenditore di fiducia o personale qualificato.

Uso:
Contemporaneamente alla carica della batteria, il caricabatterie può sopportare un carico parallelo fino a 20A per uscita da un altro utilizzatore. La tensione di carica è compensata in funzione della temperatura della batteria rilevata da un sensore esterno. E' possibile collegare un display a LED remoto con cavo da 5m (Codice Prodotto 705162)

Messaggi LED:
Verde lampeggiante: In carica Verde
fisso: batteria carica Rosso
lampeggiante: Errore

SPECIFICHE TECNICHE	
Tensione d'ingresso [VAC]	230
Temperatura di lavoro [°C] *	-35/50
Tensione di carica* S1 max [VDC]	14,4
Tensione di mantenimento S2 [VDC]	13,5
Corrente di carica max	2x20
Capacità della batteria, max [Ah]	2x300
Isolamento IP [IP]	44
Dimensioni HxWxD [mm]	183x160x53
Peso [kg]	2
CERTIFICAZIONI	
EN60335-1, EN60335-2-29, ENN55014-2, EN61003-3/2	